



Serie 22 Medida

PF22



Piloto frecuencímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm

Tensión de alimentación - de 48 a 380V c.a.

IP67 opcional mediante accesorio (FC22JT)

Aplicación interior / exterior IP65

CÓDIGO	MARGEN DE FRECUENCIA MEDIDA Hz	CORRIENTE mA
FC22F □	0-99	5

▲ Apliquen el código de color: **A** **R** **V** **AZ** **B**

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 51,5 mm

Construcción: Base: ABS gris

Tulipa: Policarbonato translúcido

Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm

Terminal: Regleta de conexión

Sección cable: 1,5 mm²

Entrada cable: lateral

Vida eléctrica: 30.000 h

OPCIONAL:

FC22JT junta tórica IP67

ATENCIÓN:

No utilizar en entorno eléctrico con conversión de frecuencia, alta frecuencia o fuerte señal de interferencia armónica ni para potencia reactiva.

