



## Serie 22 Medida

### PFC22



Piloto frecuencímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm  
 Tensión de alimentación - de 48 a 380V c.a.  
 Aplicación interior/exterior IP65

CÓDIGO	MARGEN DE FRECUENCIA MEDIDA Hz	CORRIENTE mA
FC22FC □	0-99	5
▲ Apliquen el código de color: <b>A</b> <b>R</b> <b>V</b> <b>AZ</b> <b>B</b>		

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 51,5 mm  
 Construcción: Base: ABS gris  
 Tulipa: Policarbonato translúcido  
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm  
 Terminal: Regleta de conexión  
 Sección cable: 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Entrada cable: lateral  
 Vida eléctrica: 30.000 h

#### ATENCIÓN:

No utilizar en entorno eléctrico con conversión de frecuencia, alta frecuencia o fuerte señal de interferencia armónica ni para potencia reactiva.

