




Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 04092024

BIP LAMP 70 FX E - BIP LAMP 70 N E - BIP 3 LAMP 70 E BIP LAMP 105 FX E - BIP LAMP 105 N E - BIP 3 LAMP 105 E



Entrada de
alimentación
12-24V CCA
(48V CCA / 115-230V CA)
SEGÚN VERSIÓN

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Luz fija de LED / Sonido continuo (BIP LAMP 70 FX E / BIP LAMP 105 FX E)

Luz intermitente de LED / Sonido intermitente (BIP LAMP 70 N E / BIP LAMP 105 N E)

Luz triple flash de LED / Sonido tritono (BIP 3 LAMP 70 E / BIP 3 LAMP 105 E)

Construcción:

ABS negro

Tulipa:

policarbonato translúcido

Temperatura:

-20 +60°C

IP:

65

Tolerancia de la tensión

de alimentación:

+/- 10%

Consumo máximo:

BIP LAMP 70 FX E - 110mA (12-24V) / 67mA (48V) / 20mA (115-230V)

BIP LAMP 70 N E - 67mA (12-24V) / 52mA (48V) / 18mA (115-230V)

BIP 3 LAMP 70 E - 47mA (12-24V) / 32mA (48V) / 16mA (115-230V)

BIP LAMP 105 FX E - 177mA (12-24V) / 97mA (48V) / 24mA (115-230V)

BIP LAMP 105 N E - 95mA (12-24V) / 57mA (48V) / 22mA (115-230V)

BIP 3 LAMP 105 E - 72mA (12-24V) / 42mA (48V) / 20mA (115-230V)



**La conexión sólo debe ser realizada
por personal cualificado**

CE



BIP LAMP 70 FX E
BIP LAMP 70 N E
BIP 3 LAMP 70 E



BIP LAMP 105 FX E
BIP LAMP 105 N E
BIP 3 LAMP 105 E



BIP 3 LAMP 70 E
BIP 3 LAMP 105 E



BIP LAMP 70 FX E
BIP LAMP 105 FX E



BIP LAMP 70 N E / BIP LAMP 105 N E
BIP LAMP 105 N E / BIP LAMP 105 E





Fernando
Carrasco
S.A.




Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 04092024

BIP LAMP 70 FX E - BIP LAMP 70 N E - BIP 3 LAMP 70 E
BIP LAMP 105 FX E - BIP LAMP 105 N E - BIP 3 LAMP 105 E



BIP LAMP 70 FX E
BIP LAMP 70 N E
BIP 3 LAMP 70 E



BIP LAMP 105 FX E
BIP LAMP 105 N E
BIP 3 LAMP 105 E

