



Serie 22

PF22

Piloto frecuencímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm
 Tensión de alimentación - de 48 a 380V c.a.
 Alto grado de protección - IP67



CÓDIGO	Hz	CORRIENTE mA
FC22FR □	0-99	5
▲ Apliquen el código de color: A R V AZ B		

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 51,5 mm
Construcción: Base: ABS gris
 Tulipa: Policarbonato translúcido
Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm
Terminal: Regleta de conexión
Sección cable: 1,5 mm²
Entrada cable: lateral
Vida eléctrica: 30.000 h

