



## Serie 22

### PF22

Piloto frecuencímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm  
 Tensión de alimentación - de 48 a 380V c.a.  
 Alto grado de protección - IP67



CÓDIGO	MARGEN DE FRECUENCIA MEDIDA Hz	CORRIENTE mA
FC22FR □	0-99	5
▲ Apliquen el código de color: <b>A</b> <b>R</b> <b>V</b> <b>AZ</b> <b>B</b>		

**Dimensiones:** (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 51,5 mm  
**Construcción:** Base: ABS gris  
 Tulipa: Policarbonato translúcido  
**Montaje:** Centrado para abertura de 22,5 mm  
**Terminal:** Regleta de conexión  
**Sección cable:** 1,5 mm<sup>2</sup>  
**Entrada cable:** lateral  
**Vida eléctrica:** 30.000 h

