



Serie 22 Medida

PFC22



Piloto frecuencímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm
 Tensión de alimentación - de 48 a 380V c.a.
 Aplicación interior/exterior IP65

CÓDIGO	MARGEN DE FRECUENCIA MEDIDA Hz	CORRIENTE mA
FC22FC □	0-99	5
▲ Apliquen el código de color: A R V AZ B		

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 51,5 mm
 Construcción: Base: ABS gris
 Tulipa: Policarbonato translúcido
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm
 Terminal: Regleta de conexión
 Sección cable: 1,5 mm²
 Entrada cable: lateral
 Vida eléctrica: 30.000 h

ATENCIÓN:

No utilizar en entorno eléctrico con conversión de frecuencia, alta frecuencia o fuerte señal de interferencia armónica ni para potencia reactiva.

