



## Serie 22 Medida

### PVAC22



Piloto voltímetro y amperímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm  
 Tensión de alimentación - de 48 a 380V c.a.  
 Incorpora toroidal  
 Aplicación interior / exterior IP65

CÓDIGO	RANGO TENSIÓN V	RANGO CORRIENTE A	CORRIENTE mA
FC22VAC <input type="checkbox"/>	48-380 c.a.	0-99,9 c.a.	< 5
▲ Apliquen el código de color: <b>A</b> <b>R</b> <b>V</b> <b>AZ</b> <b>B</b>			

Dimensiones: (Largo x Ancho x Profundidad): 29 mm x 29 mm x 50 mm  
 Dimensiones toroidal: (Diámetro interior x diámetro exterior x ancho): 12 mm x 29 mm x 16 mm  
 Construcción: Base: ABS gris  
 Tulipa: Policarbonato translúcido  
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm  
 Terminal: Regleta de conexión  
 Sección cable: 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Entrada cable: lateral  
 Vida eléctrica: 30.000 h

#### ATENCIÓN:

No utilizar en entorno eléctrico con conversión de frecuencia, alta frecuencia o fuerte señal de interferencia armónica ni para potencia reactiva.

