



Serie 22 Medida

PA22



Piloto amperímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm

Tensión de alimentación - de 48 a 380V c.a.

Incorpora toroidal

Alto grado de protección - IP67

CÓDIGO	CORRIENTE MEDIDA A	CORRIENTE mA	FRECUENCIA Hz
FC22A □	0-99,9 c.a.	5	50/60

▲ Apliquen el código de color: **A** **R** **V** **AZ** **B**

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 51,5 mm

Dimensiones toroidal: (Diámetro interior x diámetro exterior x ancho): 14 mm x 33 mm x 13 mm

Construcción: Base: ABS gris

Tulipa: Policarbonato translúcido

Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm

Terminal: Regleta de conexión

Sección cable: 1,5 mm²

Vida eléctrica: 30.000 h

ATENCIÓN:

No utilizar en entorno eléctrico con conversión de frecuencia, alta frecuencia o fuerte señal de interferencia armónica ni para potencia reactiva.

