



Serie 22 Medida



PVC22

Piloto voltímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm
Aplicación interior/externo IP65

| CÓDIGO | MARGEN DE TENSIÓN MEDIDA V | CORRIENTE mA | FRECUENCIA Hz |
|--|-------------------------------|-----------------|------------------|
| FC22VC □ | 48-500 c.a. | 10 | 50/60 |
| ▲ Apliquen el código de color: A R V AZ B | | | |

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 51,5 mm
 Construcción: Base: ABS gris
 Tulipa: Policarbonato translúcido
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm
 Terminal: Regleta de conexión
 Sección cable: 1,5 mm²
 Entrada cable: lateral
 Vida eléctrica: 30.000 h

ATENCIÓN:

No utilizar en entorno eléctrico con conversión de frecuencia, alta frecuencia o fuerte señal de interferencia armónica ni para potencia reactiva.

