



Serie 22 Medida

PVAC22



Piloto voltímetro y amperímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm
 Tensión de alimentación - de 48 a 380V c.a.
 Incorpora toroidal
 Aplicación interior / exterior IP65

CÓDIGO	RANGO TENSIÓN V	RANGO CORRIENTE A	CORRIENTE mA
FC22VAC <input type="checkbox"/>	48-380 c.a.	0-99,9 c.a.	< 5
▲ Apliquen el código de color: A R V AZ B			

Dimensiones: (Largo x Ancho x Profundidad): 29 mm x 29 mm x 50 mm
 Dimensiones toroidal: (Diámetro interior x diámetro exterior x ancho): 12 mm x 29 mm x 16 mm
 Construcción: Base: ABS gris
 Tulipa: Policarbonato translúcido
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm
 Terminal: Regleta de conexión
 Sección cable: 1,5 mm²
 Entrada cable: lateral
 Vida eléctrica: 30.000 h

ATENCIÓN:

No utilizar en entorno eléctrico con conversión de frecuencia, alta frecuencia o fuerte señal de interferencia armónica ni para potencia reactiva.

