



## Serie 22 Medida

### PVC22



Piloto voltímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm  
Aplicación interior/externo IP65

CÓDIGO	MARGEN DE TENSIÓN MEDIDA V	CORRIENTE mA	FRECUENCIA Hz
FC22VC □	48-500 c.a.	10	50/60
▲ Apliquen el código de color: <b>A</b> <b>R</b> <b>V</b> <b>AZ</b> <b>B</b>			

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 51,5 mm  
 Construcción: Base: ABS gris  
 Tulipa: Policarbonato translúcido  
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm  
 Terminal: Regleta de conexión  
 Sección cable: 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Entrada cable: lateral  
 Vida eléctrica: 30.000 h

#### ATENCIÓN:

No utilizar en entorno eléctrico con conversión de frecuencia, alta frecuencia o fuerte señal de interferencia armónica ni para potencia reactiva.

